



Balastro electrónico LEC Regulable

COMPATIBLE CON BOMBILLAS CMH

Potencia: 315W
Voltaje entrada: 120V/208V/240V - 50/60Hz
Amperaje: 2.83A a 120V - 1.63A a 208V - 1.42 a 240V
Potencia Superlumens: 355W
Voltaje salida: 100V
Factor de potencia: >0.99
Eficiencia: >91% a 240V
Frecuencia: 140~160Hz
Potencias de trabajo: 0W(off), 145W, 215W, 315W, 355W
Distancia (Máx.) balastro y bombilla: 10 metros
Protección contra cortocircuito, caída de tensión y sobretensión, sobrecalentamiento.
Garantía: 2 años

LEC 315W



Balastro electrónico LEC Regulable

COMPATIBLE CON BOMBILLAS CMH

Potencia: 315W
Voltaje entrada: 120V/208V/240V - 50/60Hz
Amperaje: 2.83A a 120V - 1.63A a 208V - 1.42 a 240V
Potencia Superlumens: 355W
Voltaje salida: 100V
Factor de potencia: >0.99
Eficiencia: >91% a 240V
Frecuencia: 140~160Hz
Potencias de trabajo: 0W(off), 145W, 215W, 315W, 355W
Distancia (Máx.) balastro y bombilla: 10 metros
Protección contra cortocircuito, caída de tensión y sobretensión, sobrecalentamiento.
Garantía: 2 años

LEC 315W